

96242242 **POPPACK LED3000-840 HF E3 L1200**

Réglette LED

Les multiples boîtiers de commande intégrés fournissent les données suivantes pour la protection des câbles de tout le luminaire :

Disjoncteur de protection automatique

Types d'automates	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
Nombre de pièces	30	40	50	63	35	45	55	70

1x 89800308 **EM CONVERTER LED BASIC 104 200V****Disjoncteur de protection automatique**

Types d'automates	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
Nombre de pièces	90	130	130	130	180	260	260	260

Courant de commutation 10 A

Durée d'impulsion : 120 μ s

1x 89800595 **DRV TR LC 24W 200mA 120V F #fixC Ip SNC****Disjoncteur de protection automatique**

Types d'automates	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
Nombre de pièces	60	80	100	125	70	90	110	140

Courant de commutation 4 A

Durée d'impulsion : 32 μ s