

96242242 **POPPACK LED3000-840 HF E3 L1200**

Réglette LED

Les multiples boîtiers de commande intégrés fournissent les données suivantes pour la protection des câbles de tout le luminaire :

Disjoncteur de protection automatique

Types d'automates	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
Nombre de pièces	5	7	8	11	8	11	13	18

1x 28000680 **DRV TR LC 50W 400mA 140V F #flexC R2M Ip****Disjoncteur de protection automatique**

Types d'automates	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
Nombre de pièces	10	13	16	21	16	21	26	35

Courant de commutation 32 A

Durée d'impulsion : 240 μ s

1x 89800308 **EM CONVERTER LED BASIC 104 200V****Disjoncteur de protection automatique**

Types d'automates	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
Nombre de pièces	90	130	130	130	180	260	260	260

Courant de commutation 10 A

Durée d'impulsion : 120 μ s