

# **EquaLine Mini**



# Eine schmale LED-Lichtleiste im modernen Design bringt ausgezeichnete Lichtqualität in jede Anwendung


- Unauffällige, schlanke Leuchte, die sich mühelos in jede Umgebung integriert
- Elegante Erscheinungsform dank minimalistischem Design
- Nahtlose Lichtlinie mit L- und T-Anschluss oder Abhängung möglich
- Flexibilität und einfache Installation (elektrischer Schnellanschluss)
- Geringe Betriebskosten

# **Anwendung**


- Bürolandschaften
- Aufenthaltsbereiche
- Dekorative Raumgestaltung

# Leuchtendaten

- Lebensdauer von 50.000 Stunden @L70B50 Ta 25°C
- 1.050 lm (9 W), 2.100 lm (18 W), 4.200 lm (37 W), 120 Llm/W @ 4.000 K
- Lichtfarbe 3.000 K, 4.000 K
- CRI 80
- McAdams 4



#### Überblick











Elektrischer Verbinder



I-Befestigung



T-Befestigung



Leuchte L580

Seitlicher Kabelzugang

L-Befestigung



Abhängezubehör

**Bestellinformation** 

Die Leuchte wird komplett inklusive Optik, LED, Treiber und Anbaumontagesatz geliefert.

etzkabelzugang auf der Rückseite ste Ausgangsleistung RUAMINI L580 LED950-830 RUAMINI L580 LED1900-830 RUAMINI L580 LED1050-840 RUAMINI L580 LED1050-840 RUAMINI L580 LED1050-840 ALI-dimmbar RUAMINI L580 LED1900-830 HFX RUAMINI L580 LED3800-830 HFX RUAMINI L580 LED3800-830 HFX RUAMINI L580 LED4200-840 HFX RUAMINI L580 LED4508-830 END	0,53 1,04	
QUAMINI L580 LED950-830 QUAMINI L180 LED1900-830 QUAMINI L180 LED1050-840 QUAMINI L180 LED2100-840  ALI-dimmbar QUAMINI L580 LED1900-830 HFX QUAMINI L580 LED1900-830 HFX QUAMINI L580 LED2100-840 HFX QUAMINI L580 LED2100-840 HFX QUAMINI L580 LED4200-840 HFX		
QUAMINI L1180 LED1900-830 QUAMINI L180 LED1900-840 QUAMINI L1180 LED2100-840  ALI-dimmbar QUAMINI L580 LED1900-830 HFX QUAMINI L580 LED1900-830 HFX QUAMINI L580 LED2100-840 HFX QUAMINI L580 LED2100-840 HFX QUAMINI L1180 LED4200-840 HFX quamini L1180 LED4200-840 HFX quamini L1180 LED4200-840 HFX quamini L1180 LED4200-840 HFX		
QUAMINI L580 LED1050-840 QUAMINI L1180 LED2100-840  ALI-dimmbar QUAMINI L580 LED1900-830 HFX QUAMINI L580 LED3800-830 HFX QUAMINI L580 LED2100-840 HFX QUAMINI L580 LED4200-840 HFX QUAMINI L1180 LED4200-840 HFX quamini L1180 LED4200-840 HFX itlicher Netzkabelzugang durch Endkappe ste Ausgangsleistung	1.04	22660806
ALI-dimmbar  QUAMINI L1180 LED2100-840  ALI-dimmbar  QUAMINI L580 LED1900-830 HFX  QUAMINI L1180 LED3800-830 HFX  QUAMINI L580 LED2100-840 HFX  QUAMINI L1180 LED4200-840 HFX  itlicher Netzkabelzugang durch Endkappe  ste Ausgangsleistung	1,04	22660808
ALI-dimmbar QUAMINI L580 LED1900-830 HFX QUAMINI L1180 LED3800-830 HFX QUAMINI L580 LED2100-840 HFX QUAMINI L1180 LED4200-840 HFX quamini L1180 LED4200-840 HFX itlicher Netzkabelzugang durch Endkappe ste Ausgangsleistung	0,53	22660811
QUAMINI L580 LED1900-830 HFX QUAMINI L1180 LED3800-830 HFX QUAMINI L580 LED2100-840 HFX QUAMINI L1180 LED4200-840 HFX itlicher Netzkabelzugang durch Endkappe ste Ausgangsleistung	1,04	22660812
QUAMINI L1180 LED3800-830 HFX QUAMINI L580 LED2100-840 HFX QUAMINI L1180 LED4200-840 HFX itlicher Netzkabelzugang durch Endkappe ste Ausgangsleistung		
QUAMINI L580 LED2100-840 HFX QUAMINI L1180 LED4200-840 HFX itlicher Netzkabelzugang durch Endkappe ste Ausgangsleistung	0,69	22661227
QUAMINI L1180 LED4200-840 HFX itlicher Netzkabelzugang durch Endkappe ste Ausgangsleistung	1,08	22661228
itlicher Netzkabelzugang durch Endkappe ste Ausgangsleistung	0,69	22661229
ste Ausgangsleistung	1,04	22661231
NUAMINI L580 LED950-830 END		
	0,53	22660814
QUAMINI L1180 LED1900-830 END	1,04	22660816
QUAMINI L580 LED1050-840 END	0,53	22660830
QUAMINI L1180 LED2100-840 END	1,04	22660823
ALI-dimmbar		
QUAMINI L580 LED1900-830 HFX END	0,69	22661240
QUAMINI L1180 LED3800-830 HFX END	1,08	22661232
QUAMINI L580 LED2100-840 HFX END	0,69	22661233
QUAMINI L1180 LED4200-840 HFX END	1,04	22661234
behör		
QUAMINI ELEKTRISCHER ANSCHLUSS		22660825
QUAMINI KABEL 300 MM FÜR SEITLICHEN ZUGANG		22660826
Quamini abhängesatz paar 1500		22661235
Ruamini I-Befestigung		22660831
QUAMINI L-BEFESTIGUNG		
QUAMINI T-BEFESTIGUNG		22660840

HF nicht dimmbar HFX DALI

# Materialien/Ausführungen

Gehäuse: extrudiertes Aluminium in eloxierter


Ausführung

Diffusor: Polycarbonat, opal

Endkappe: Polycarbonat mit integriertem Buchsensystem

# Installation/Montage

Geeignet für Anbau- oder Hängemontage. Anschluss zur Klemmleiste über Klappe in der Gehäuserückseite oder über elektrischen Verbinder an der Seite der Endkappe. Durchgängige Verbindung mit. maximal 10 Stück möglich.



# **Technische Daten**

Ausschreibungstext:

Eine schlanke LED-Lichtleiste mit Aluminiumgehäuse und opaler PC-Abdeckung, verfügbar in den Längen 580 und 1.180 mm. Ausgezeichnete Effizienz mit bis zu 120 Llm/W. Kann einzeln oder als fortlaufende Lichtlinie montiert werden. Erhältlich mit Lumenpaketen von 1.050, 2.100 und 4.200 lm. Elektrischer Stromanschluss zwischen Leuchten über ein in den Endkappen integriertes Anschlusssystem.

Art.-Nr.: 96644087



